

## EX 700.4

cod. 900-22

### Amplificatore Mos-FET a 4 canali in classe A/B

Capacità del FET di alimentazione fino a 300amp  
Filtro crossover stereo a 12dB/oct  
Selettore per passa alto / passa basso / gamma intera  
Possibilità di funzionamento stabile a 2 Ohm in stereo e 4 Ohm in mono a ponte.

### 4ch A/B-class Power Mos-FET car amplifier

Rated 300 amp power supply switching FET  
12dB stereo crossover filter  
High/low/full range select switch  
Stable to 2 Ohm/4 Ohm bridged mono.



Potenza max 2 Ohm:	2 Ohms max Output Power:	4x180 W
Potenza ms 2 Ohm:	2 Ohms ms Output Power:	4x90 W
Potenza ms 4 Ohm:	4 Ohms ms Output Power:	4x50 W
Potenza ms 4 Ohm a ponte:	4 Ohms Bridge ms Output Power:	2x180 W
Distorsione (THD):	Distorsion (THD):	≤ 0,1%
Filtro passa basso regolabile:	Low Pass Crossover:	50Hz ÷ 250Hz
Filtro passa alto regolabile:	High Pass Crossover:	50Hz ÷ 250Hz
Espansione di bassi:	Bass boost:	-
Risposta di frequenza:	Frequency Response:	10Hz a 50Khz
Rapporto di segnale/rumore:	Signal to Noise Ratio:	>95dB
Sensibilità ingressi:	Input Sensitivity:	da 0,4Vms a 10Vms
Fusibili di alimentazione:	Fuse Rating:	25Ax2
Dimensioni:	Dimensions:	270mm X 300mm X 60 mm