

# FPP 5300



## Amplificateur 5 canaux de qualité



### CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

- Amplifie 5 canaux avec uniquement 2 entrées
- Entrée haut niveau s'adaptant sur le système d'origine
- Réglages sécurisés et faciles d'accès
- Châssis en aluminium
- Commande déportée

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Canaux 1,2,3 et 4

Puissance nom. : 4 x 80 W rms sous 4 Ohms  
Puissance nom. : 4 x 120 W rms sous 2 Ohms  
Puissance nom. en mode bridgé :  
2 x 200 W rms sous 4 Ohms  
Réponse en fréquence : 10 Hz- 60 kHz

#### Canal sub

Puissance nom. : 1 x 240 W rms sous 4 Ohms  
Puissance nom. : 1 x 300 W rms sous 2 Ohms  
Dimensions (H x L x P) : 60 x 507 x 195 mm  
Protections : court-circuit, courant continu,  
surchauffe

Puissance RMS - 14,4 V

- 4 ohms

THD+N<1%

(CEA 2006)

4 x 60 W rms

+ 1 x 160 W rms

