

## PR 1300.5

cod. 900-24

Amplificatore di alta potenza a Mos-FET a 5 canali in classe A/B

5ch High Power Mos-FET A/B-class car amplifier



nal line

Potenza max 2 Ohm:	2 Ohms max Output Power:	2x520W
Potenza ms 2 Ohm:	2 Ohms ms Output Power:	2x260W
Potenza ms 4 Ohm:	4 Ohms ms Output Power:	2x160W
Potenza ms 4 Ohm a ponte:	4 Ohms Bridge ms Output Power:	1x520W
Distorsione (THD):	Distorsion (THD):	≤ 0,1%
Filtro passa basso regolabile:	Low Pass Crossover:	50Hz ÷ 250Hz
Filtro passa alto regolabile:	High Pass Crossover:	50Hz ÷ 250Hz
Espansione di bassi:	Bass boost:	(45Hz) da 0dB a ÷ 12dB
Risposta di frequenza:	Frequency Response:	da 10Hz a 50Khz
Rapporto di segnale/rumore:	Signal to Noise Ratio:	>90dB
Sensibilità ingressi:	Input Sensitivity:	da 0, Vms a 5Vms
Fusibili di alimentazione:	Fuse Rating:	35Ax2
Dimensioni:	Dimensions:	218mm X 348mm X 60 mm